ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

T2™ LightMaster Side/Rear

Le T2 LightMaster est un accessoire qui comprend des poignées de poursuite montées sur un projecteur motorisé. Doté d'un panneau de contrôle et de deux faders, cet accessoire permet d'utiliser les projecteurs T2 Profile™ et T2 Profile FS™ comme des poursuites manuelles.

Avec un montage sur le côté ou sur arrière, les poignées comportent deux faders assignables (par exemple pour le dimmer et l'iris) et un panneau de contrôle avec un écran tactile ainsi que quatre molettes et dix boutons pour une expérience utilisateur entièrement personnalisable.

Les boutons programmables, les molettes et les faders offrent à l'opérateur la possibilité de gérer facilement des fonctions telles que le dimmer, l'iris, le focus, le zoom, le frost, les couleurs, entre autres.

Même lorsque l'opérateur utilise l'appareil, une console à distance peut ausssi pour contrôler les fonctions du projecteur, telles que le dimmer et les couleurs.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Spécifications Techniques

Fonctions principales

- Boutons d'activation et de blackout
- Boutons pour bloquer les mouvements de Pan & Tilt
- Affectation des attributs par l'utilisateur
- 4 encodeurs
- 2 faders situés sur les poignées permettent un contrôle direct des fonctions principales de 0 à 100% (comme le dimmer et l'iris)
- 10 boutons de présélection donnant un accès immédiat à des mémoires utilisateur
- Compatible avec : T2 Profile™, T2 Profile FS™

Contrôle et programmation

- Affichage : Écran tactile Robe QVGA avec batterie
- Contrôle du mouvement : manuel

Spécifications électriques et connectique

- Connecteur d'entrée pour l'alimentation et les données : USB B
- Port Ethernet entrée/sortie : RJ45

Certifications

- Norme CE
- Norme cETLus

Spécification mécanique

- LightMaster Side (Latéral) :
  - Hauteur : 190,7 mm (7.5")
  - Largeur : 637 mm (25.1")
  - Profondeur : 277,5 mm (10.9")
- LightMaster Rear (Arrière) :
  - Hauteur : 308,3 mm (12.13")
  - Largeur : 737 mm (29")
  - Profondeur : 736 mm (28.9")
- Poids :
  - LightMaster Side (Latéral) : 4 kg (8.8 lbs)
  - LightMaster Rear (Arrière) : 8,3 kg (18.3 lbs)
  - Trépied : 6,5 kg (17.2 lbs)
  - Adaptateur pour trépied : 3,6 kg (7.9 lbs)
- Option de montage : Sur T2 Profile™, T2 Profile FS™

Éléments inclus

- Trépied (10980350) :
  - Hauteur min. : 60 cm (23,6 pouces)
  - Hauteur max. : 110 cm (43,3 pouces)
  - Couleur noire
- Adaptateur pour trépied
- Spigot

Accessoires optionnels

- LightMaster Side (Latéral) :
  - Flightcase solo : 10120221
- LightMaster Rear (Arrière) :
  - Flightcase solo : 10120344

Légal

- T2™ est une marque commerciale de Robe lighting s.r.o.
- T2™ LightMaster Side et T2™ LightMaster Rear sont brevetés par Robe lighting s.r.o. et protégés par un ou plusieurs brevets en instance ou émis